



Regulador de voltaje Budget

Compacto fácil de operar
Para protección de equipo delicado, tal
Como: Computadoras, Antenas Parabólicas
Conmutadores, Televisiones



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Un nuevo concepto a nivel diseño permite lograr un mayor numero de funciones en el regulador de voltaje. Esto se Traduce en una reducción significativa en el tamaño ,peso y costo del equipo, además de asegurar su confiabilidad. El reducido Tamaño de este permite su uso sobre escritorio o mueble y no en el piso donde es menos accesible y donde puede maltratarse Fácilmente .

TABLERO DIAGNOSTICO

El tablero diagnostico en el frente del equipo monitorea el voltaje de salida del regulador ,lucos indicadores tipo Led indican Si el voltaje de salida se encuentra “alto o normal”. En el caso de que el voltaje de salida este peligrosamente “alto” se Encenderá el indicador luminoso correspondiente y en caso de que el voltaje de entrada pueda ser regulado se encenderá la Luz verde de salida normal.

SUPRESORES DE PICOS Y RUIDOS ELECTRICOS

Este equipo cuenta con filtros especiales para reducir picos de voltajes y ruidos eléctricos. Esta combinación elimina las Interferencias y los transitorios de voltaje que son muy dañinos para equipos delicados.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

- Voltaje de entrada: 120 VCA \pm 15%
- Eficiencia mínima: 98%
- Tiempo de corrección: 1 ciclo máximo
- Regulación respecto a la carga:
 \pm 1% de cero a plena carga
- Voltaje de salida: 120 VCA \pm 5%
- Distorsión armonica: .5% THD
- Capacidad de sobrecarga: 400% en arranque
- Frecuencia de operación 60 HZ. \pm 10%
- Construcción del gabinete: Lámina de acero pintada con esmalte

MODELO	CAPACIDAD	VOLTAJE	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO
Budget-300	300 VA	120 VCA	7 CM.	4 CM.	12 CM.	1.2 KG.
Budget-500	500 VA	120 VCA	13 CM.	9 CM.	22 CM.	2 KG.
Budget-1000	1.0 KVA	120 VCA	13 CM.	9 CM.	22 CM.	3 KG.
Budget-2000	2.0 KVA	120 VCA	13 CM.	11 CM.	22 CM.	5 KG.